

IS 3180

COM1 - aparent, pătrat
EAN 4007841 009113
Nr. articol 009113



Infrarot-Sensor 180°	Max. 20 m	2000 W Max. (LED- fähig)	IP54	2 - 1000 Lux	5 Sek - 15 Min	Manuelle Übersteuerung 4 Std	Ideal 2 m	Teach mode	Energie sparen

Descrierea funcției

Pentru suprafețe mari! Senzor de mișcare cu infraroșu IS 3180 pentru exterior și interior, ideal pentru monitorizarea suprafețelor mari, înălțime de montaj ideală de max. 20 m sau max. 8 m (tangențial), spațiu mare de racord pentru montajul simplu, releu puternic pentru o putere mare de comutare.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	Lămpi cu LED > 8 W	600 W
Garanția producătorului	5 ani	Sarcină capacitivă în µF	176 µF
Setări prin	Telecomandă, Potențiometre, Smart Remote	Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Cu telecomandă	Nu	Înălțime de montaj	1,80 – 2,50 m
Variante	COM1 - aparent, pătrat	Înălțimea de montaj max	2,50 m
UM1, EAN	4007841009113	Înălțimea optimă de montaj	2 m
Versiune	Detectori de mișcare	Unghi de detecție	180 °
Aplicație, loc	Exterior, Interior	Unghi de deschidere	90 °
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, casa scării, Parcare cu mai multe etaje / subterană, exterior, în toata clădirea, curte & cale de acces, interior	Protecție sneak-by	Da
Culoare	alb	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Culoare, RAL	9003	Scalabil electronic	Nu
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Scalabil mecanic	Nu
Locul montării	perete, colț	Rază, radial	r = 3 m (14 m ²) / r = 4 m (25 m ²)
Instalare	Montaj aparent, perete, Colț	Rază, tangențial	r = 6 m (57 m ²) / r = 20 m (628 m ²)
		Zonele de comutare	448 Schaltzonen
		Funcții	Mod normal / test, Manual ON / ON-OFF

IS 3180

COM1 - aparent, pătrat
 EAN 4007841 009113
 Nr. articol 009113



Specificații tehnice

Grad de protecție	IP54
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	8 stk.
Lămpi fluorescente EVG	1500 W
Lămpi fluorescente, necompensate	1000 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	400 VA
Lămpile fluorescente compensate în paralel	400 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	2000 VA
Lămpi cu LED <2 W	100 W
Lămpi cu LED > 2 W <8 W	300 W

Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Cablu
Networking, număr	max. 10 senzori

Accesorii


EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomandă de service RC8
EAN 4007841 035174	Suport pentru montaj pe colțuri 3000
EAN 4007841 056711	Capac negru pentru senzori IR

IS 3180


COM1 - aparent, pătrat
EAN 4007841 009113
Nr. articol 009113




Desen tehnic



Schema circuitului principal



Schema circuitului de interconectare master/ slave



Detector de mișcare - Professional Line

IS 3180

COM1 - aparent, pătrat
EAN 4007841 009113
Nr. articol 009113



Conexiune folosind comutator cu două circuite pentru operare manuală și automată



Conexiune cuplorului cu buton cvadruplu la DALI2 APC

